Estación Manual de Incendio Convencional **EMUL-24CE**

La estación de doble acción **EMUL-24CE** es un dispositivo que permite la iniciación manual de sistemas de notificación de alarma convencionales.

Su diseño, sobrio y elegante resalta su aplicación en cualquier espacio de una edificación, los textos en español y los ideogramas incorporados le permiten al público general en nuestra región, aún sin entrenamiento, una interpretación clara e intuitiva de la utilización del producto. Sigue el diseño del estándar americano más difundido y aceptado en nuestra región.

Su construcción en materiales de alta resistencia, le otorgan un funcionamiento robusto y confiable. Los textos e íconos en relieve garantizan su durabilidad.

Funcionamiento de doble accionamiento que disminuye la incidencia de activaciones accidentales y falsas alarmas que comprometen la confiabilidad de los usuarios en estos sistemas, accionamiento: 1. Presionar la palanca y 2. Bajar la palanca.

Después de accionada, permanece bloqueada en posición de alarma, hasta que una persona autorizada verifique que no existe una condición de peligro y proceda a reestablecer su funcionamiento mediante la apertura del dispositivo con llave.

La estación manual incorpora una luz LED indicadora del accionamiento del dispositivo, donde se resalta la palabra “ACTIVADO” en el mismo, facilitando la inspección durante la noche.

Características Técnicas:

- Cableado de conexión: 2 Hilos.
- Consumo en estado de alarma: 45mA @ 24V
- Tipo de contacto: Normalmente Abierto.
- Dimensiones: 140mm x 104mm x 45mm.
- Voltaje de Operación: 9-28 VDC.
- Material: ABS resistente al impacto.
- Peso: 220g.
- Lugar de Instalación: Interior.
- Ambiente de operación: -10 a 50°C, Max 93% Humedad relativa sin condensación.
- Restablecimiento por llave (2 Incluidas).
- Certificación compatibilidad electromagnética

Accesorios Disponibles:

- Protector universal **PUL-22CE**. Instalación Interior.
- Protector **PUL-24CE**. Instalación Interior y Exterior

Diagrama de Conexión: